

CXA SERIES | Full-Rack & Half-Rack

Amplificateurs connectés compatibles IoT/Cloud



MODÈLE	CXA125	CXA250	CXA2125	CXA2250	CXA4250	CXA4250D	CXA21K	CXA215K
Taille	1/2U	1/2U	1/2U	1/2U	1U	1U	2U	2U
Canaux	2							
Puissance Totale	125W	250W	500W	500W	1000W	1000W	2000W	3000W
Puissance @4/8Ω	2x 60W	2x 125W	4x 60W	4x 125W	8x 125W	8x 125W	2x 1000W*	2x 1500W*
							4x 250W	4x 400W
Puissance @4/2Ω							4x 500W	4x 750W
Puissance @100V	1x125W	1x 250W	2x 125W	2x 250W	4x 250W	4x 250W	2x 1000W*	2x 1500W*
Partage de Puissance**	1 x 125W	1 x 250W	1x 250W ⁽¹⁾	2x 250W ⁽²⁾	4x 250W ⁽³⁾	4x 250W ⁽³⁾	2 x 1000W	2 x 1500W
DSP	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Web Control	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Dante	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	4 Canaux	non	non

(*) : Mode bridgé (BTL)

(**) : Indication maximale, pour tous les canaux

(1) : Le CXA2125 ne peut répartir la puissance que comme suit : 125W sur les canaux 1-2 et 125W sur les canaux 3-4.

(2) : Le CXA2250 ne peut répartir la puissance que comme suit : 250W sur les canaux 1-2 et 250W sur les canaux 3-4.

(3) : Les CXA2125 / CXA2125D ne peuvent répartir la puissance que comme suit : 125W sur les canaux 1-2 et 125W sur les canaux 3-4.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie Pascal UMAC™ Class-D
- Les options de connexion des enceintes (haute ou basse impédance) peuvent être sélectionnées indépendamment pour chaque canal de sortie via l'application Web.
- La sensibilité des entrées analogiques peut être réglée indépendamment pour chaque canal via l'application Web.
- Le routage des entrées/sorties audio numériques S/PDIF peut être configuré via l'application Web.
- Les options GPIO peuvent être configurées via l'application Web.
- Interface Audinate Dante® en option (sauf CXA4250D avec Dante® intégré)
- 5 ans de garantie constructeur



Pilotefilms
CXA-2610